

والإيضاحية التكميلية القواعد
الكهربائية التغذية توصيل لقواعد
الاستثمارية للمشروعات

- يتم تطبيق قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمشروعات الاستثمارية الواردة بدليل المستثمرين على جميع المنشآت فيما عدا المنشآت السكنية .

- يجب على طالب التوصيلة الكهربائية استيفاء بيانات طلب توصيل التغذية الكهربائية للمشروع طبقاً للنموذج المرفق (مرفق ١) وبصفة خاصة برنامج التحميل ، وعلى شركة الكهرباء إعداد دراسة ببدائل تغذية كل مشروع بناء على هذا البرنامج تكون على أساساً لإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية ، يتم عرضها على المشترك لتوضيح كيفية التعامل معه والتزاماته في كل مرحلة من مراحل برنامج التحميل من حيث تكلفة التوصيل ، وتوفير غرفة المحولات ، ويقوم المشترك بالتوقيع على البديل الذي يختاره ويتعهد كتابياً بالوفاء بالتزاماته المطلوبة منه في كل مرحلة .

- يتم إعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع طبقاً للنماذج المرفقة يوضح بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية في كل حالة من الحالات التالية : -

- في حالة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع من خلال شبكة توزيع قائمة على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من ٥٠٠ ك.و (مرفق ٢ / أ)
- في حالة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع من خلال شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى ٥٠٠ ك.و (مرفق ٢ / ب)
- في حالة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع من موزع أو محطة محولات مباشرة (مرفق ٢ / ج)

ويرفق بكل مطالبة بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية والمستندات المطلوبة للتنفيذ .

- في حالة وجود شبكة تغذي بعض المشتركين يتم تغذية المشترك الجديد منها إذا كانت سعتها تسمح بذلك فإذا لم تكن سعتها تسمح بذلك يجب تدعيم الشبكة على نفقة الشركة لتغذيته منها ، ويعامل المشترك الجديد بنفس النمط على أساس ٣٥٠ جنيه / ك.ف.أ (بأسعار عام ٢٠٠٤) .

- في حالة طلب حجرة محولات من المستثمر يراعى ما يلي :-

- تسليم المستثمر نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية لحجرة المحولات .
- بالنسبة لطالبي توصيل التغذية الكهربائية بقدرة حتى ٥٠٠ ك.و - في حالة طلب تدبير حجرة محولات من المستثمر إذا لزم الأمر يتم تحديد القيمة التعويضية المناسبة لحجرات المحولات بالمناطق المختلفة قرى / مدن (أحياء شعبية / متوسطة / راقية) ، ويتم صرف هذه القيمة للمستثمر فور استلام الشركة للحجرة التي سيتم استخدامها للشبكة العامة ، أما بالنسبة لطالبي التغذية الكهربائية بقدرة أكبر من ٥٠٠ ك.و فلا يصرف لهم أى تعويض عن حجرات المحولات المخصصة لهم .
- بعد سداد المستثمر لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية تلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط من مصدر التغذية إلى الحجرة فى أقصر وقت ممكن حرصا على سرعة تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمشروع .

- في حالة طلب المشترك زيادة القدرة التعاقدية الخاصة به يراعى ما يلي :-

- أ) بالنسبة للمشاركين اللذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم اعتبارا من ٢٠٠٥/١/١ :
 - يتم سداد فرق القدرة على أساس القواعد المطبقة اعتبارا من ٢٠٠٥/١/١
- ب) بالنسبة للمشاركين اللذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم قبل ٢٠٠٥/١/١ :
 - يتم بحث كل حاله على حده فإذا كانت التكلفة المسددة وقت تنفيذ التوصيلة السابقة تغطى تكلفة القدرة الكلية طبقا للقواعد المطبقة اعتبارا من ٢٠٠٥/١/١ - لا يطالب المشترك بسداد أى تكلفة أخرى ، أما إذا كانت التكلفة المسددة لا تغطى تكلفة زيادة القدرة يطالب المشترك بسداد قيمة القرض طبقا للقواعد المطبقة اعتبارا من ٢٠٠٥/١/١ .

وفى جميع الأحوال يراعى عند طلب المشترك زيادة القدرة بحيث تتعدى القدرة الكلية له أكبر من ٥٠٠ ك.و تطبيق قواعد توصيل التغذية الكهربائية للقدرة أكبر من ٥٠٠ ك.و وتقوم الشركة بتجهيز الحجرة التى أنشأها المشترك بلوحة التوزيع على الجهد المتوسط التى يركب عليها العدادات ، ويلتزم المشترك بتجهيز الحجرة بالمحولات الخاصة به وباقى المهام الخاصة بالمحولات ، ويعاد حساب تكلفة التوصيل للقدرة الكلية ويخصم منها ما سبق سداه عن تكلفة القدرة السابقة .

- فى حالة نقل نشاط المشترك من مكان الى مكان آخر يتطلب تغذيته عن طريق مصدر آخر يتم مطالبته بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للموقع الجديد (مقايسة جديدة) وتطبق عليه القواعد الجديدة السارية اعتبارا من ٢٠٠٥/١/١ ، أما إذا كان تغذيته فى الموقع الجديد ستم عن طريق نفس المحول يتحمل المشترك قيمة المهام اللازمة لتعديل التغذية فقط .

- فى حالة توصيل التغذية الكهربائفة للقرى السفاحية يراعى ما يلى :-

- يطلب من إدارة القرفة فصل الخدمات بالقرفة عن باقى المشتركون .
 - يتم تركيب عداد فى كل وحدة سكنفة بالقرفة ويتم مفاسبة المستهلكفن بها على استهلاكاتهم بأسعار الاسخدامات المنزلفة .
 - يتم تركيب عدادات بالمنشآت الأخرى (محلات/ فنادق / ملاهى /) داخل القرفة وتفااسب على استهلاكاتها بالتعرففة المقررة .
 - تقوم الشركة (إذا طلبت القرفة ذلك) باسئلام الشبفة الداخلفة للقرفة بعد سداد القرفة لنسبة ١٠ % إشراف ، وتتولى الشركة صفاانئها بموجب عقد صفاانة .
- فى حالة طلب المشتركون محول فااص وخط تغذفة فااص به يتم مفاسبئته عن تكلفة توصلفة تغذفته بالئفار الكهربائى بالتكلفة الفعلفة .

مرفق (١)

طلب توصيل تغذية كهربائية للمشروع

رقم الطلب

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

اسم المشروع :
 موقع المشروع : المدينة / المركز المحافظة
 اسم الطالب :
 عنوان المراسلة :
 رقم التليفون : الفاكس : البريد الالكتروني :
 طبيعة المشروع : (مشروع جديد - توسعات لمشروع حالى) (.....)
 نوع النشاط : (صناعى - زراعى - سياحى -) (.....)
 نوع المنتج : التاريخ المتوقع للبدء فى الانشاءات :
 التاريخ المتوقع للبدء فى التجارب :
 التاريخ المتوقع للتشغيل التجارى :
 اجمالى القدرة المطلوبة : ك.ف.أ.

برنامج التحميل :

القدرة
 ك.ف.أ. سنويا مليون ك.و.س
 مرحله اولى : تبدأ من شهر عام وتنتهى فى شهر عام
 مرحله ثانية : تبدأ من شهر عام وتنتهى فى شهر عام
 مرحله ثالثة : تبدأ من شهر عام وتنتهى فى شهر عام
 عدد الورديات ساعات العمل بالوردية
 الاحمال المطلوب لها تأمين تغذية / او التوليد الاحتياطى المتوفر للمشروع :

المرفقات المطلوبة :

- 1- خريطة مساحية بمقياس رسم ١ : ٢٥٠٠٠ مبين عليها موقع المشروع .
- 2- خريطه بالمخطط العام للمشروع بمقياس رسم ١ : ٢٥٠٠ مبين عليها مكونات المشروع واماكن غرف الكهرباء داخل نطاق المشروع .
- 3- رخصة مزاولة النشاط او خطاب الوحدة المحلية .

ملاحظة :

المرفقات المطلوبه بالبند ١ ، ٢ خاصه بكبار المشتركين

اقر انا الموقع ادناه ان البيانات الوارده صحيحة وعلى مسؤوليتى واتعهد بإتاحه المكان لمندوب الشركة لاجراء المعاينة
 تحريراً فى توقيع مقدم الطلب

إيصال

استلمت انا : الطلب المقدم من السيد /
 بشأن :
 والمقيد برقم : بتاريخ / /
 التوقيع

مرفق (أ/٢)

مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع
من خلال شبكة توزيع قائمة على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من ٥٠٠ ك. و.
(قيمة موحدة / ك. ف. أ.)

السيد /

تحية طيبة . . . وبعد ، ، ،

إيماءاً الى الطلب المقدم من سيادتكم رقم بتاريخ بخصوص توصيل التغذية الكهربائية.

اسم المشروع :

العنوان :

القدرة المطلوبة : مرحلة أولى ك. ف. أ. ، مرحلة ثانية ك. ف. أ. ، مرحلة ثالثة ك. ف. أ.

برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع عاليه عن المرحلة بقيمة اجمالية جنبها
ومرفق لسيادتكم بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع ، والمستندات المطلوبة للتنفيذ .

ملاحظات

١- توصيل التغذية الكهربائية للمشروع :-

* يحق للشركة لاعتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية للمشروع لتغطي كافة القدرات المطلوبة لمراحل المشروع ، في حين ان التكلفة الواردة بهذه المطالبة هي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التي يتحملها طالب التغذية عن المرحلة فقط .

* يلتزم طالب التغذية بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع في المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة في هذه المرحلة .

* يلتزم طالب التغذية بانشاء حجرة محولات ، ويتحمل قيمة توريد وتركيب المحولات واللوحات اللازمة للجهدين المتوسط والمنخفض طبقاً للمواصفات التي تحددها الشركة .

٢- التكلفة الواردة بالمطالبة لا تشمل :-

(أ) تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع التي يتحملها طالب التغذية .

(ب) قيمة المبالغ التي تسدد لمركز معلومات شبكات المرافق او التي تسدد للمحليات (الاحياء) لاستخراج تصاريح الحفر واعادة الشئ لاصله والتي يتحملها طالب التغذية .

(ج) مصاريف اعادة الرصف التي يقوم طالب التغذية بتسديدها للجهات المختصة .

(د) التأمين واستخراج تصاريح تعديت الطرق والسكك الحديدية والمجارى المائية التي تسدد بمعرفة طالب التغذية .

(هـ) التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية للمشروع والتي تسدد بمعرفة طالب التغذية .

٣- في حالة عدم السداد خلال شهر من تاريخ المطالبة يحق للشركة اعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية .

٤- في حالة عدم السداد خلال ثلاثة شهور يحق للشركة اعادة تقييم تغذية المشروع فنياً ومالياً .

٥- يتم سداد القيمة عاليه نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم الشركة .

٦- يلتزم طالب التغذية بتمكين الشركة من تنفيذ العملية وازالة الاعتراضات ، ومن حق شركة التوزيع الغاء تنفيذ التغذية الكهربائية للمشروع في حالة عدم تمكينها من ذلك .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس قطاع كهرباء

(تابع) مرفق (أ/٢)

بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمشروع
على الجهد المتوسط بقدرة اكبر من ٥٠٠ ك.و.

طلب توصيل رقم : بتاريخ / /
اسم المشروع :
العنوان :
التاريخ :
القدرة المطلوبة : مرحلة أولى ك.ف.أ. ، مرحلة ثانية ك.ف.أ. ، مرحلة ثالثة ك.ف.أ.

| البنود | القدرة (ك . ف . أ) | تكلفة القدرة (جنيه / ك.ف.أ.) | اجمالي التكلفة (بالجنية) |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ١. تكلفة توصيل التغذية الكهربائية | | ٣٥٠ (باسعار ٢٠٠٤) | |
| ٢. تكلفة العدادات على الجهد المتوسط | | | |
| الاجمالي | | | |

٣. مهمات حجرة المحولات التي سيتحملها المستثمر :

| البيان | الوحدة | الكمية |
|---|--------|--------|
| توريد محول قدرة جهد | | |
| تركيب محول قدرة جهد | | |
| خلايا المحولات الخاصة بالمستثمر (دون خلية التوصيل الاساسية) | | |
| تجهيز الارضى | | |
| توريد وصلة الكابل | | |
| تركيب وصلة الكابل | | |
| توريد بواطات نهاية للوصلة | | |
| تركيب بواطات نهاية للوصلة | | |
| المجموع | | |

المستندات المطلوبة للتنفيذ :-

- ١- ايصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق .
- ٢- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات واعادة الشئ لاصله .
- ٣- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية .
- ٤- موافقة وزارة الموارد المائية والرى على تعديده المجارى المائية ، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للاغراض الزراعية .
- ٥- ايصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية .

المدير العام

مدير الادارة

رئيس قسم المقاييسات

مرفق (٢/ب)

مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع
من خلال شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى ٥٠٠ ك. و.
(قيمة موحدة / ك. ف. أ.)

السيد /

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

ايماً الى الطلب المقدم من سيادتكم رقم بتاريخ بخصوص توصيل التغذية الكهربائية.

اسم المشروع :

العنوان :

القدرة المطلوبة : مرحلة أولى ك. ف. أ. ، مرحلة ثانية ك. ف. أ. ، مرحلة ثالثة ك. ف. أ.

برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع عاليه عن المرحلة بقيمة اجمالية جنيهاً
ومرفق لسيادتكم بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع ، والمستندات المطلوبة للتنفيذ .

ملاحظات

١- توصيل التغذية الكهربائية للمشروع :-

* يحق للشركة لاعتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية للمشروع لتغطي كافة القدرات المطلوبة لمرحل المشروع ،
في حين ان التكلفة الواردة بهذه المطالبة هي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التي يتحملها طالب التغذية عن
المرحلة فقط .

* يلتزم طالب التغذية بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع في المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة في هذه
المرحلة .

* يلتزم طالب التغذية بتدبير حجرة محولات اذا لزم الامر طبقاً للحمل المطلوب .

٢- التكلفة الواردة بالمطالبة لا تشمل :-

(أ) تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع التي يتحملها طالب التغذية .

(ب) قيمة المبالغ التي تسدد لمركز معلومات شبكات المرافق او التي تسدد للمحليات (الاحياء) لاستخراج تصاريح
الحفر واعادة الشئ لاصله والتي يتحملها طالب التغذية .

(ج) مصاريف اعادة الرصف التي يقوم طالب التغذية بتسديدها للجهات المختصة .

(د) التأمين واستخراج تصاريح تعديت الطرق والسكك الحديدية والمجارى المائية التي تسدد بمعرفة طالب التغذية .

(هـ) التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية للمشروع والتي تسدد بمعرفة
طالب التغذية .

٣- في حالة عدم السداد خلال شهر من تاريخ المطالبة يحق للشركة اعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية .

٤- في حالة عدم السداد خلال ثلاثة شهور يحق للشركة اعادة تقييم تغذية المشروع فنياً ومالياً .

٥- يتم سداد القيمة عاليه نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم الشركة .

٦- يلتزم طالب التغذية بتمكين الشركة من تنفيذ العملية وازالة الاعتراضات ، ومن حق شركة التوزيع الغاء تنفيذ التغذية
الكهربائية للمشروع في حالة عدم تمكينها من ذلك .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

رئيس قطاع كهرباء

(تابع) مرفق (٢/ب)

بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمشروع
على الجهد المنخفض بقدرة حتى ٥٠٠ ك.و.

طلب توصيل رقم : بتاريخ / /
اسم المشروع :
العنوان :
التاريخ :
القدرة المطلوبة : مرحلة أولى ك.ف.أ. ، مرحلة ثانية ك.ف.أ. ، مرحلة ثالثة ك.ف.أ.

| البنـد | القدرة (ك . ف . أ) | تكلفة القدرة (جنيه / ك.ف.أ.) | اجمالي التكلفة (بالجنية) |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ٣- تكلفة توصيل التغذية الكهربائية | | ٣٥٠ (باسعار ٢٠٠٤) | |
| ٢- تكلفة العدادات على الجهد المنخفض | | | |
| الاجمالي | | | |

المستندات المطلوبة للتنفيذ :-

- ١- ايصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق .
- ٢- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات واعادة الشئ لاصله .
- ٣- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديده خطوط السكك الحديدية .
- ٤- موافقة وزارة الموارد المائية والرى على تعديده المجارى المائية ، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للاغراض الزراعية .
- ٥- ايصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية .

المدير العام

مدير الادارة

رئيس قسم المقاييسات

مرفق (٢/ج)

مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع من موزع او محطة محولات مباشرة (بالتكلفة الفعلية)

السيد /

تحية طيبة . . . وبعد ، ، ،

ايماً الى الطلب المقدم من سيادتكم رقم بتاريخ بخصوص توصيل التغذية الكهربائية.

اسم المشروع :

العنوان :

القدرة المطلوبة : مرحلة أولى ك. ف. أ. ، مرحلة ثانية ك. ف. أ. ، مرحلة ثالثة ك. ف. أ.

برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع عاليه عن المرحلة بقيمة اجمالية
جنياً ومرفق لسيادتكم بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع ، والمستندات المطلوبة للتنفيذ .

ملاحظات

١- توصيل التغذية الكهربائية للمشروع :-

* يحق للشركة لاعتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية للمشروع لتغطي كافة القدرات المطلوبة لمراحل المشروع ، في حين ان التكلفة الواردة بهذه المطالبة هي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التي يتحملها طالب التغذية عن المرحلة فقط .

* يلتزم طالب التغذية بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع في المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة في هذه المرحلة .

* يتحمل طالب التغذية بالتكلفة الفعلية لجميع المهمات اللازمة للتغذية شاملة الخلايا المخصصة له .

٢- التكلفة الواردة بالمطالبة لا تشمل :-

(أ) تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع التي يتحملها طالب التغذية .

(ب) قيمة المبالغ التي تسدد لمركز معلومات شبكات المرافق او التي تسدد للمحليات (الاحياء) لاستخراج تصاريح الحفر واعادة الشئ لاصله والتي يتحملها طالب التغذية .

(ج) مصاريف اعادة الرصف التي يقوم طالب التغذية بتسديدها للجهات المختصة .

(د) التأمين واستخراج تصاريح تعديت الطرق والسكك الحديدية والمجارى المائية التي تسدد بمعرفة طالب التغذية .

(هـ) التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية للمشروع والتي تسدد بمعرفة طالب التغذية .

٣- في حالة عدم السداد خلال شهر من تاريخ المطالبة يحق للشركة اعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية .

٤- في حالة عدم السداد خلال ثلاثة شهور يحق للشركة اعادة تقييم تغذية المشروع فنياً ومالياً .

٥- يتم سداد القيمة عاليه نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم الشركة .

٦- يلتزم طالب التغذية بتمكين الشركة من تنفيذ العملية وازالة الاعتراضات ، ومن حق شركة التوزيع الغاء تنفيذ التغذية الكهربائية للمشروع في حالة عدم تمكينها من ذلك .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس قطاع كهرباء

